

## 冷库安全报警灯说明书

### 产品简介:

本产品是一款可无线控制的声光报警装置，配备自发电的无线开关，开关无需接入电源即可以正常控制设备，具备声音洪亮，功耗低等优点。

### 产品参数:

报警灯工作电压：220VAC  
报警灯型号：ZK-BJ100  
报警灯工作温度：-10℃~50℃  
报警灯待机功率：0.5W  
触发开关型号：ZK-BJ01K  
触发开关工作温度：-40℃~60℃  
触发开关尺寸：86\*88mm  
遥控距离：50 米空旷地（实际使用会受环境影响）  
工作频率：433MHZ  
防水等级：IP54

### 产品图示:



ZK-BJ100




ZK-BJ01K

### 功能说明:

1. 按压触发开关（可多次按压），报警灯打开，触发开关只能触发报警灯的功能，无法关闭报警灯，按报警灯上的复位键可以关闭报警灯
2. （手动检测）点击报警灯上复位按钮，报警灯打开，再次点击复位按钮，报警灯关闭
3. 一个报警灯可以使用多个触发开关进行控制，最多支持 8 个触发开关控制一个报警灯，需要配对设置，可联系厂家进行设置
4. 如需要其他功能可以联系厂家定制

### 接线说明:

报警灯上的导线接入 220VAC



### 注意事项:

1. 本产品使用 220V 交流电，安装需要专业人员进行操作，注意安全
2. 所有的接线操作需要在断电情况下进行
3. 尽量减少报警灯与触发装置中间库板的数量以及报警灯和触发开关的距离，中间间隔库板数量多或者距离远会影响触发开关的信号导致无法正常控制声光报警装置